



## СЛУЖБА СВЯЗИ ВЪ ПѢХОТНОМЪ ПОЛКУ ВО ВРЕМЯ БОЯ.

Составлено генераль-маіоромъ *Шмидтомъ*, командующимъ 11-ю пѣхотною дивизією, и капитаномъ 15-го пѣхотнаго полка *Вельтце*.

(Окончаніе) <sup>1)</sup>.

### IV.

Предположимъ, что полкъ въ полдень началъ наступленіе (изъ своего прикрытаго расположенія у опушки лѣса, къ востоку отъ высоты 310). Какъ только передовыя его части перешли черезъ гребень возвышенности, восточнѣе опушки лѣса, скрытно расположенная артилерія противника открыла по нимъ огонь. Изъ полученныхъ полковымъ командиромъ изъ боевой линіи свѣдѣній о направленіяхъ бороздъ <sup>2)</sup> паденій снарядовъ противника вывели заключеніе, что непріятельская артилерія расположена въ котловинѣ, шагахъ въ 500 восточнѣе лѣска, находящагося къ сѣверу отъ сел. Ходовица. Огонь въ помощь наступленію пѣхоты, открытый батареею  $\frac{1}{\text{Кл. 1}}$ , согласно полученнаго по телефону отъ полкового коман-

<sup>1)</sup> См. «Военный Сборникъ» № 2.

<sup>2)</sup> Принятая во вниманіе и деравалю.

дира приказанія, а также полевою гаубичною батареею, отправленною туда командиромъ артиллерійской бригады на помощь, вслѣдствіе просьбы о томъ по телефону <sup>3)</sup> батарейнаго командира, не имѣлъ успѣха. Поэтому наступленіе полка идетъ весьма медленно.

По приближеніи ротъ боевой линіи полка къ западной опушкѣ Ходовицы (на рис. № 2 и 7—Ходовича), онѣ открыли огонь по непріятельской пѣхотѣ, расположенной шагахъ въ 500 къ сѣверовостоку отъ Ходовицы. Полковой командиръ приказываетъ тогда баталіоннымъ командирамъ (по телефону) занять восточную окраину с. Ходовица и выждать прибытія резервовъ, которые должны были подойти. Какъ только полковой резервъ поровнялся приблизительно съ мѣстонахожденіемъ полкового командира, послѣдній перемѣстился впередъ, избравъ новымъ команднымъ своимъ пунктомъ выселокъ Ходовища.

### Мѣры относительно связи.

а) *Во время движенія впередъ*, полкового командира должна сопровождать *подвижная телефонная станція*, связанная съ центральной станціею. Такимъ образомъ полковой командиръ остается въ связи со всѣми частями боевого порядка.

б) *Перенесеніе впередъ проводовъ телефоннаго отдѣленія дивизіи* выгодно потому, что соединеніе «кабелемъ» болѣе надежно и двойная передача телефонограмъ на центральной станціи дѣлается этимъ излишней. При этомъ слѣдуетъ обратить особое вниманіе на то, чтобы связь между полковымъ командиромъ и начальникомъ дивизіи дѣйствовала непрерывно.

в) *Перенесеніе артиллерійской телефонной станціи* является также цѣлесообразнымъ, въ виду необходимости избѣгнуть двойной передачи телефонограмъ и установить *прямую* связь между полковымъ и батареиннымъ командирами. При извѣстныхъ условіяхъ, артиллерійская телефонная станція можетъ сопровождать полкового командира во все время его движенія впередъ, какъ подвижная станція.

г) Конные ординарцы, которые, въ данномъ случаѣ, вслѣдствіе слишкомъ большой опасности отъ непріятельскаго огня, не въ состояніи слѣдовать за полковымъ командиромъ къ новому его мѣстопробыванію и обслуживать оттуда связь, остаются при центральной станціи и передаютъ, какъ и прежде, прибывающія отъ полкового

<sup>3)</sup> Приведенныя донесенія и приказанія показываютъ употребленіе телефона во время боя.

командира телефонограммы устно или письменно полковымъ патроннымъ двуколкамъ и полковому перевязочному пункту.

д) *Сигнальный патруль* (взятый изъ резерва) также остается при центральной станціи.

е) *Офицеръ связи съ остальными телефонными (3) и сигнальными (4) патрулями* слѣдуетъ за полковымъ командиромъ, чтобы тотчасъ же устроить необходимую связь съ новымъ его мѣстопробываніемъ.

На основаніи предыдущихъ соображеній, офицеръ связи представляетъ полковому командиру схему перенесенія впередъ конечнаго пункта телефоннаго отдѣленія дивизіи, какъ и артилерійскихъ телефонныхъ проводовъ, съ временнымъ оставленіемъ полковой центральной станціи на прежнемъ мѣстѣ и, получивъ согласіе на это, дѣлаетъ необходимыя распоряженія.

#### V.

Предположимъ, что боевыя цѣли полка достигли около 2-хъ часовъ пополудни восточной окраины с. Ходовица, а полковой командиръ прибылъ на свой новый командный пунктъ, у выселка Ходовица.

### **Измѣненіе группировки телефонной сѣти связи полка.**

(См. рисунки №№ 7 и 8).

Телефонное сообщеніе между полковымъ и баталіонными командирами происходило до этого времени черезъ полковую центральную станцію. Провода къ баталіонамъ имѣли при этомъ длину отъ 2 до 3 километровъ; на такомъ разстояніи устная передача даже при вполнѣ безукоризненныхъ, новыхъ проводахъ не всегда надежна, иногда даже совершенно невозможна. При использованіи (для прокладки новыхъ линій) прикрытій, представляемыхъ домами, садами с. Ходовица и тянущимся вдоль восточной окраины этого селенія гребнемъ, является возможнымъ проложить новые болѣе прямые и короткіе провода отъ командира полка къ баталіонамъ и устроить такимъ образомъ новую полковую центральную станцію (Z. II). И только по окончаніи прокладки новой сѣти можно приступить, въ мѣрѣ возможности, въ зависимости отъ непріятельскаго огня, къ уборкѣ прежнихъ проводовъ отъ центральной станціи (Z. I) къ баталіонамъ; освободившіеся послѣ этого телефонные патрули направляются къ новой центральной станціи (Z. II).



Прежняя же центральная станція (Z. I) остается на своемъ мѣстѣ въ видѣ *простой* станціи (рис. № 7).

Послѣ ознакомленія съ мѣстностью около новой стоянки центральной станціи, офицеръ связи представляетъ на утвержденіе полковому командиру, на основаніи вышеприведенныхъ соображеній, схему новыхъ прямыхъ телефонныхъ сообщеній съ баталіонами и, получивъ согласіе, дѣлаетъ необходимыя распоряженія. Причемъ очень важно, какъ мы уже говорили, чтобы прежнія соединенія баталіоновъ съ центральной станціею № I не убирались, пока новая сѣть не будетъ дѣйствовать вполне надежно; поэтому для уборки ихъ должно послѣдовать особое приказаніе офицера связи.

## VI.

Предположимъ, что около 4 часовъ пополудни III баталіонъ, подкрѣпленный  $\frac{1}{2}$  IV баталіона, подошелъ къ непріятелю до разстоянія удара въ штыки. Полковой командиръ рѣшается двинуть тогда на подкрѣпленіе III баталіона послѣднія двѣ роты полкового резерва и атаковать непріятеля.

Телефонное приказаніе I и II баталіонамъ черезъ офицера связи по порученію полкового командира:

«III баталіонъ, усиленный 2-я ротами полкового резерва, атакуетъ противника въ штыки. I и II баталіонамъ—довести огонь до высшаго напряженія».

Если телефонная связь не дѣйствуетъ (шумъ во время боя, разрывъ проводовъ), то I и II баталіоны вызываются оптически и получаютъ сигналы: 1) «выкидать», 2) «поддержка огнемъ»<sup>4)</sup>.

4) Въ Уставѣ строевой службы установлены для этого и сигналы на горнѣ. Но употребленіе таковыхъ во время боя будетъ лишь весьма ограничено или совершенно невозможно, какъ и рупора, который, какъ средство вызова, будетъ едва ли пригоденъ. вслѣдствіе шума въ бою, даже на незначительныхъ разстояніяхъ. Поэтому оптическіе сигналы (флажками) представляютъ почти единственное средство для вызова въ бою.

*Поэтому приведеніе въ однородную систему оптическихъ сигналовъ и постоянное упражненіе въ пользованіи ими (употребляя ихъ на всѣхъ ученіяхъ) является совершенно необходимымъ. Система вызова должна быть проста.*

Къ этому слѣдуетъ еще добавить:

а) Для того, чтобы оптическая связь между различными командными пунктами дѣйствовала правильно, необходимо указывать каждой группѣ сигнальщиковъ строго опредѣленную *сферу наблюденія*: командный пунктъ высшаго начальника, боевой участокъ, резервъ, артилерію, сосѣднія части.

б) *Чтобы обезпечить согласованность дѣйствій пѣхоты и артилеріи и имѣть возможность доставить артилеріи свѣдѣнія о достигнутыхъ ею результатахъ, а также, чтобы направить огонь ея на пункты непріятельскаго расположенія, особенно*



а) *Прежней полковой центральной станціи.*

Оставить 2 верховыхъ при станціи; остальныхъ верховыхъ послать рысью къ полковому командиру; спустя 15 минутъ оставшихся верховыхъ послать туда же и начать уборку проводовъ, а по окончаніи ея телефонному патрулю прибыть къ полковому командиру.

б) *Баталіонамъ I, II, III.*

Убратъ ведущіе отъ полковой центральной станціи къ баталіонамъ провода. Телефоннымъ патрулямъ прибыть послѣ этого къ полковому командиру.

в) *Телефонному отдѣленію дивизіи* проложить новые провода отъ выселка Ходовица впередъ къ высотѣ, что сѣверо-восточнѣе этого выселка.

г) Какъ только вновь начнетъ дѣйствовать конечная станція, *полковая центральная станція (Z II)* оставляется, а провода убираются. Телефоннымъ патрулямъ приказывается прибыть къ полковому командиру.

*цвѣтными* большхъ флажка. Цвѣтъ флажковъ долженъ быть избранъ, соображаясь съ фономъ.

Этимъ употребленіемъ двухъ *одноцвѣтныхъ* флажковъ лучше всего можетъ быть избѣгнуто смѣшиваніе съ другими флажными сигналами, не относящимися къ артилеріи.

Если артилеріи стоитъ въ нѣсколькихъ группахъ и если пожелаютъ вызвать опредѣленную группу, то это можетъ быть сдѣлано такимъ образомъ, что послѣ общаго вызова *артилеріи* передается сигналомъ еще начальная(ья) буква(ы) фамиліи командира вызываемой артилерійской группы.

Такъ какъ не исключена возможность, что подобныя передаваемые изъ переднихъ линій пѣхоты сообщенія, предназначенныя для артилеріи, не будутъ замѣчены наблюдателями послѣдней, то на находящихся позади пѣхотныхъ частяхъ лежитъ обязанность принимать такія денши и передавать ихъ дальше по назначенію удобнѣйшимъ изъ находящихся въ ихъ распоряженіи способовъ (оптически, телефономъ или же ординарцами).

в) Офицеры и унтеръ-офицеры должны быть знакомы съ значительнымъ числомъ сокращеній и сигналовъ, передаваемыхъ цвѣтными флажками (въ общемъ 14-ю знаками). Было бы ошибочно разсчитывать на точное выполненіе этого требованія на память. Тѣ офицеры (резервные офицеры и т. д.) и унтеръ-офицеры, которые знаютъ эти знаки нетвердо, должны поэтому всегда имѣть при себѣ листокъ, содержащій установленныя сокращенія и флажные сигналы, а также и азбуку Морзе. Сигнальные патрули должны бы кромѣ того снабжаться справочнымъ листкомъ, содержащимъ всѣ сокращенія.

г) Наконецъ слѣдуетъ еще указать на то, что въ настоящее время не всѣ безусловно важныя сокращенія для сигналовъ, знаніе которыхъ требуется отъ всѣхъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ, могутъ быть передаваемы простымъ цвѣтными флажками, съ другой же стороны есть сокращенія, не вошедшія еще вовсе въ уставъ. Этимъ обстоятельствомъ затрудняется сигнализанія цвѣтными флажками, и необходима особенная осторожность, чтобы избѣгнуть недоразумѣній.

## VII.

**Связь въ баталіонахъ во время атаки.**

Въ дополненіе къ изложенному уже въ общихъ указаніяхъ ниже приводятся сноровки, относящіяся въ частности къ данному случаю.

Въ находящихся въ первой линіи I, II и III баталіонахъ телефонная связь между баталіонными командирами и ротными понадобится лишь по прибытіи къ восточной окраинѣ Ходовицы; здѣсь остановка продлится вѣроятно довольно долго, для веденія огневого боя; имѣющіяся мѣстныя закрытія даютъ возможность прокладки новыхъ проводовъ. Имѣющимися двумя телефонными патрулями сѣть могла бы быть устроена такъ, какъ указано на рис. № 8.

*Перев. К. Тессень.*

